

東根市さくらんぼタントクルセンター 大ホール 照明設備・備品一覧表

令和2年4月

○照明設備

〈主幹総容量〉	700A
〈仮設電源盤〉	1相3線 100A NFB (舞台下手袖) ※30Aブレーカー 6口にC型コネクタ(メス)付
〈調光卓〉 (調光室は3階正面、奥に主幹盤・ユニット盤)	
松村電機製 F105	3.5インチFD COMOS 対応
プリセットフェーダー	40本×2段プリセット
	1段/2段切り替え可 ジョイント機能で80本使用可能
サブマスターフェーダー	20本 50ページ 1000シーン
記憶シーン	1,000シーン
エフェクトパターン	50パターン
※DMX in/outはありません	

○総負荷回路数 20A 91回路 30A 2回路

〈舞台吊物〉	
・サスペンションライト(電動)ミニC型コンセント、各2口ずつ (上下端よりシンメトリーに配置)	
1SUS、2SUS(共通) 20A×12回路	計24回路
吊り込み台数 1SUS、2SUS(共通) FX-8×8、CS-6×10	
積載質量 1SUS、2SUS(共通) 400kg	
常設合計質量 1SUS、2SUS(共通) 約350kg	
・ボーダーライト(手引き)白熱球150w シートサイズ6インチ	
1BO 3色(上下中 1~4) 1色21灯 予備色 72	
切り替えコンセントあり ミニC型コンセント 各2口ずつ	
上下1~3、中1~3	計 6回路
付属ボタンなし	
積載質量 200kg 常設合計質量 約400kg	
・アッパー水平ライト(手引き)白熱球150W シートサイズ6インチ	
UH 3色(上下、中1~3) 1色21灯 通常色 71/63/22	
コンセントなし	
共用パイプ常備(8m・スリングベルト吊)	
許容質量 100kg 常設合計質量 650kg	
〈舞台フロア〉 負荷回路総数 16回路	
・フロアコンセント ミニC型 20A	
舞台袖 (FC1) 上下1回路ずつ	計 2回路
(FC2~6) 上下コンモ5回路	計 5回路
舞台前(前C1~3) 前上下コンモ3回路	計 3回路
舞台奥(LHC1~3) 上下3回路ずつ	計 6回路
・ロー水平ライト	
白熱球150w シートサイズ6インチ	
LH 3色(7台) 1色14灯 通常色 72/59/22	
〈幕前〉 負荷回路総数 18回路	
・シーリングライト ミニC型 20A 各2口ずつ	計 6回路
常設機材 CX-8M 12台(1回路2台)	
・フロントサイドライト ミニC型 20A 片側6回路ずつ	計 12回路
※1,3,5番が各2口 2,4,6番は各3口(内2口は壁付)	
常設機材 CX-8M 9台(上下共通)	
〈直回路〉*調光室内	
・センターピンスポット用 C型 30A 2回路 各2口	
※1回路は常設ピンスポット用で使用	

○音響専用直電源

なし

○照明備品

名 称	数量	備考
スポットライト(サス吊り)	FX-8 (1000W)	16 台 松村電機
	CS-6 (500W)	20 台 "
スポットライト(SS用)	CX-8S (1000W)	12 台 "
スポットライト	CS-6 (500W)	4 台 "
ソースフォー	SA-436 (575W)	8 台 ETC
レンズチューブ	S4-450LT 50°	4 台 "
"	S4-426LT 26°	2 台 "
"	S4-419LT 19°	2 台 "
アイリスシャッター		2 個 "
パターンホルダー	Aタイプ	8 個 "
"	Bタイプ	8 個 "
パーライト	PL-64 ナロー(500W)	12 台 松村電機
エフェクトスポットライト	P1 (1000W)	2 台 "
ディスクマシン	DE (雲、雨、雪、嵐、星 各2枚)	2 台 "
芯なしダブルマシン	CE	1 台 "
パターンアダプター	HA	1 台 "
オブジェティブレンズ	LO-4B 4インチ	2 個 "
"	LO-6B 6インチ	2 個 "
波マシン	NAE2 500W×2灯	2 台 丸茂電機
ストロボスコープ	MF-250 (1000w)	2台 1式 松村電機
	電源ボックス MF-250-DB	1 台 "
ミラーボール	MB-240×400-R-5 楕円型	1 個 吊・置共用
フットライト		6 本
センターピンスポットライト	SUPERSOL-1003SR	1 台 USHIO
インカム		1 式
スタンド	SP2 2段丸足	10 本 松村電機
ローベース	SR 丸台	10 枚 "
バンドア	BD-6 6インチ灯体用	5 枚 "
	BD-8 8インチ灯体用	5 枚 "
ハンガー	HD 鉄製	30 個 "
ボーダーハンガー	HY	5 本 "
2連アーム	SA	5 本 "
シュート用介錯棒	アルミ製	2 本

○照明用ケーブル

ミニC 2タコ		30 本
ミニC-ミニC	2m	30 本
	5m	10 本
	10m	10 本
	20m	10 本
ミニC-T 変換		30 本
C-C 2タコ		6 本
C-C	10m	10 本
C-ミニC	3m	6 本
ミニC-平行 変換		6 本
C-平行 変換		6 本
平行延長	各種	若干
電工ドラム		3 個